

Handleiding: Polycom Soundpoint IP 301/601/550 SIP

Hoe geef ik een Polycom Soundpoint IP 301/601/550 SIP een provisioning

- Maak een nieuwe gebruiker aan in uw eigen bedrijfsportal
- Maak een nieuw apparaat in de portal en toets het Mac adres van het toestel en voeg aan het apparaat een gebruiker toe
- Plug de adapter erin en druk op set-up en dan komt u automatisch in het menu vraagt het toestel om een password toets dan vervolgens 456 in
- Selecteer Server Menu selecteer dan Server Type kies vervolgens voor HTTP
- Selecteer Server Address in het Server Menu
- Tik vervolgens in provisioning.voipro.nl/pcboot
- Toets op exit en toets op select als het toestel vraagt save & reboot

Hoe geef ik een Polycom Soundpoint IP 301/601/550 SIP een factory reset

- Plug de adapter erin en druk bij het laden van de setup op de toetsen *684
- vervolgens vraagt hij om een enter password en dan tik je het Mac adres in van het Polycom toestel en druk op OK.
- De factory reset is hersteld